

Enfrentar el telemando con el original en una superficie lisa no metálica led contra led.

Pulsar ambos botones al unísono hasta que el LED rojo parpadee y entonces soltar. El LED rojo se apagará tras el parpadeo.

Pulsar el primer botón (para GO) o el segundo botón (para VDOS) del telemando EM-GP.

El LED rojo se quedará fijo encendido.

Pulsar el primer botón del telemando original y ver como el LED rojo pasa a verde.

Esperar a que el led se apague indicando copia correcta o pase a rojo indicando copia errónea.

Máximo tiempo de espera (para GO) : 7 minutos.

Una vez en la instalación con la primera pulsación el telemando quedará programado y con la segunda activará la puerta.