



#### COPIA DEL MANDO MULTI 4 PARA BFT EVOLUTIVO

1. Pulsar y mantener pulsado el botón uno del mando MULTI , pulsar tres o cuatro veces según modelo el botón dos del mismo mando. El piloto del mando MULTI parpadea lento.
2. A continuación acercar el mando original BFT al mando MULTI y presionar el botón que queremos copiar , el piloto del mando MULTI se encenderá constante.
3. A continuación pulsar el botón escondido del mando BFT cerca del mando MULTI , si no tiene botón escondido esta función se hace presionando los botones uno y dos al mismo tiempo. El piloto del mando MULTI parpadea rápido.
4. A continuación pulsar el botón del mando MULTI donde queremos copiar el botón del mando BFT.

Una vez en el automatismo pulsar el botón del mando MULTI durante 10 segundos , el piloto del mando MULTI parpadeará rápido. Esperar a que se apague y usarlo normalmente. Esta función solo funcionara si el receptor tiene activado el via radio. Si no fuera así habría que darlo de alta en el receptor.



#### COPIA DEL MANDO MULTI 4 PARA FAAC SLH

1. Pulsar y mantener pulsado el botón uno del mando MULTI , pulsar tres o cuatro veces según modelo el botón dos del mismo mando. El piloto del mando MULTI parpadea lento.
2. A continuación acercar el mando original FAAC al mando MULTI y presionar el botón que queremos copiar , el piloto del mando MULTI se encenderá constante.
3. A continuación pulsar simultáneamente el botón uno y dos del mando original FAAC , el piloto del mando FAAC se enciende intermitente.
4. A continuación pulsar el botón que queremos copiar del mando FAAC original cerca del mando MULTI. El piloto del mando Multi empezara a parpadear.
5. A continuación pulsar el botón del mando MULTI donde queremos copiar el botón del mando FAAC.

Una vez en el automatismo pulsar el botón del mando MULTI una vez para activar el receptor.

A partir de la segunda vez ya funcionara normalmente.



#### COPIA DEL MANDO MULTI 4 PARA ERREKA EVOLUTIVO

1. Pulsar y mantener pulsado el botón uno del mando MULTI , pulsar tres o cuatro veces según modelo el botón dos del mismo mando. El piloto del mando MULTI parpadea lento.
2. A continuación acercar el mando original ERREKA al mando MULTI y presionar el botón que queremos copiar , el piloto del mando MULTI se encenderá constante.
3. A continuación pulsar el botón escondido del mando ERREKA cerca del mando MULTI , si no tiene botón escondido esta función se hace haciendo un puente eléctrico en el conector de programación , entre el primero y el ultimo contacto. El piloto del mando MULTI parpadea rápido.
4. A continuación pulsar el botón del mando MULTI donde queremos copiar el botón del mando BFT.

Una vez en el automatismo pulsar el botón del mando MULTI durante 10 segundos , el piloto del mando MULTI parpadeará rápido. Esperar a que se apague y usarlo normalmente. Esta función solo funcionará si el receptor tiene activado el vía radio. Si no fuera así habrá que darlo de alta en el receptor.